

## Professioneller 4-in-1 Multifunktionsdrucker schwarz weiß für Arbeitsgruppen

Entwickelt für höchste Ansprüche mit flexiblen Anschlussmöglichkeiten, Duplex-Scanfunktion so wie schnellem und hochwertigem Druck, auf den Sie sich verlassen können. Zusammen mit der robusten Bauweise und den flexiblen Papierverarbeitungsoptionen macht dies den Multifunktionsdrucker MFC-L5710DW zum idealen Gerät für die Arbeitsgruppe.

### MFC-L5710DW



## Highlights:

- Bis zu 48 Seiten/Min. Druckgeschwindigkeit
- Duplex-Druckgeschwindigkeit von bis zu 24 Blatt/Min.
- Duplex-Scangeschwindigkeit von bis zu 56 Bildern/Min.<sup>1</sup>
- 8,9 cm Touchscreen-Farbdisplay
- Gigabit-LAN, WLAN 5 GHz
- 512 MB Arbeitsspeicher
- 50 Blatt Duplex-ADF
- 250 Blatt<sup>2</sup> Papierkassette, erweiterbar auf bis zu 1.290 Blatt<sup>2</sup>
- 3.000 Seiten Toner<sup>3</sup> im Lieferumfang, optionaler Toner für bis zu 11.000 Seiten<sup>3</sup> erhältlich
- Kompatibel mit Brother Upgrades und Drittanbieter-Lösungen

## Abmessungen und Gewicht

Mit Karton (B x H x T)  
549 x 580 x 497 mm – 20,0 kg

Ohne Karton (B x H x T)  
417 x 448 x 461 mm – 16,4 kg

## Verbrauchsmaterial

Toner im LU<sup>3</sup>  
1 x 3.000 Seiten

Standard-Toner<sup>3</sup>  
TN-3600 – 3.000 Seiten

Jumbo-Toner<sup>3</sup>  
TN-3600XL – 6.000 Seiten

Super-Jumbo-Toner<sup>3</sup>  
TN-3600XXL – 11.000 Seiten

Trommel  
DR-3600 – 75.000 Seiten (3 Seiten/Druckjob)

## Druckvolumen

Empfohlen monatlich<sup>4</sup>  
Bis zu 5.000 Seiten



## Allgemein

### Technologie

Elektrofotografischer  
Laserdrucker

### Speicher

512 MB

### Bedienfeld

8,9 cm Touchscreen-  
Farbdisplay

### Lokale Schnittstelle

USB 2.0 Hi-Speed  
USB-Host (vorne)

### LAN Schnittstelle

Gigabit-LAN

### WLAN Schnittstelle

2,4 Ghz und 5 Ghz

### Lieferumfang

Gerät, Tonerkassette, Trommel,  
Netzkabel, Installationsanleitung,  
Garantiekarte

## Drucker

### Druckgeschwindigkeit (A4)

Simplex: 48 Seiten/Minute  
Duplex: 24 Seiten/Minute

### Zeit bis zum 1. Ausdruck (FPOT)<sup>5</sup>

Weniger als 6,7 Sekunden

### Leisemodus

Modus zur Reduzierung der  
Druckgeräusche durch  
Reduktion der Druckge-  
schwindigkeit

### Druckersprachen

PCL6, BR-Script3, IBM  
Proprinter XL, Epson FX-  
850, PDF 1.7, XPS 1.0

### Auflösung

Bis zu 1.200 x 1.200 dpi

### Interne Schriften (PCL)

73 skalierbare Schriften  
12 Bitmap Schriften

### Interne Barcodes (PCL)

16 barcodes  
\*Code39, Interleaved 2 of 5,  
FIM (US-PostNet), Post Net  
(US-PostNet), EAN-8, EAN-13,  
UPC-A, UPC-E, Codabar,  
ISBN (EAN), ISBN (UPC-E),  
Code128 (set A, set B, set C),  
EAN128 (set A, set B, set C),  
Code93, GS1Databar, MSI

### Interne Schriften (Postscript)

66 skalierbare Schriften

## Druckertreiber- funktionen

### N-auf-1 Druck<sup>6</sup>

Bis zu 25 A4-Seiten auf eine  
A4-Seite reduzieren

### Poster-Druck<sup>7</sup>

1 A4-Seite auf 4,9, 16 oder 25  
A4-Seiten vergrößern

### Tonersparmodus

Reduziert Tonerverbrauch  
ohne die Druckgeschwindigkeit  
zu beeinflussen

### Wasserzeichen-Druck<sup>7</sup>

Ausdruck mit vordefiniertem  
Text oder mit eigenen  
benutzerdefinierten  
Informationen

### Kopf- und Fußzeile<sup>7</sup>

Fügen Sie Ihren gedruckten  
Dokumenten eine  
Identifikation hinzu  
Dokumente (Datum und  
Uhrzeit, kurze  
benutzerdefinierte Nachricht  
oder PC-Benutzername)

### Broschürendruck

Drucken Sie Dokumente im  
A5 Broschüren-Format,  
indem Sie den automatischen  
oder manuellen Duplexdruck  
verwenden

### Manueller Duplexdruck

Manueller beidseitiger Druck  
durch manuelles Wenden der  
Seite (empfohlen für Medien,  
die nicht vom Duplexdruck  
unterstützt werden)

### Druckprofile<sup>6</sup>

Speichern Sie Ihre bevorzug-  
ten Druckeinstellungen als  
Profil zur einfachen  
Wiederverwendung

### Umkehrdruck<sup>7</sup>

Drehen Sie den Inhalt eines  
gedruckten Dokuments um  
180°

### Carbon Copy<sup>7</sup>

Druckt zusätzliche Kopien  
des gleichen Dokuments auf  
Papier aus zusätzlichen  
Papierfächern

### Druckauftrag abgeschlossen Benachrichtigung

Druckbenachrichtigung, die  
beim Drucken an Ihren PC  
gesendet wird

### Direct Print

Direkt drucken von einem  
USB-Stick. Unterstütze  
Formate; PDF 1.7, JPEG,  
Exif+JPEG, PRN (erstellt  
mit Brother Druckertreiber  
des Modells), TIFF  
(gescannt mit Brother  
Modell), XPS Version 1.0

### Match Media<sup>8</sup>

Weist einer bestimmten  
Papierkassette eine ID zu,  
um die Auswahl der  
verschiedenen Medientypen  
aus einer Papierkassette zu  
erleichtern

### Papierkassetten auslassen<sup>8</sup>

Konfiguriert die Auswahl des  
Papierfachs, um bestimmte  
Fächer/Medien für den regulären  
Druck zu vermeiden

### Trennen von Druckjobs

Legen Sie ein andersfarbiges  
Blatt Papier zwischen  
verschiedene Druckaufträge,  
um diese zur einfachen  
Identifizierung zu trennen

### Sicherer Druck/Secure Print<sup>7</sup>

Schützen Sie Druckaufträge mit  
einem 4-stelligen Freigabecode,  
der am Gerät benötigt wird, um sie  
zu drucken

### ID Printing

Hinzufügen von Identifikations-  
merkmalen zu Ihren gedruckten  
Dokumenten (Datum und Uhrzeit,  
kurze benutzerdefinierte Nachricht  
oder PC-Benutzername)

## Druckertreiber

### Windows

Windows 11  
(32 und 64bit Version)  
und mehr

### macOS

Apple AirPrint

### Linux

CUPS, LPD/LPRng  
(i686 und x86\_64)

### ChromeOS

Unterstützt natives Drucken  
aus ChromeOS

### PCL Treiber

Generischer PCL XL Treiber

### PostScript Universal Print Treiber

Treiber für Windows, mit dem Sie auf jedem Netzwerk- oder lokal angeschlossenen Brother-Drucker

Unterstützte Betriebssysteme sowie die aktuellsten Treiber finden Sie auf [support.brother.com](http://support.brother.com)

## Papiermanagement und Vorlagenmanagement

### Papierzufuhr<sup>2</sup>

**Standard-Papierkassette**  
250 Blatt

### Multifunktionszufuhr

100 Blatt

### Papierablage

150 Blatt

### Automatischer Vorlageneinzug (ADF)

50 Blatt

### Umschlagdruck

Ja, über Multifunktionszufuhr

### Automatischer Duplexdruck

DIN A4

### Medienformate

#### Standard-Papierkassette

DIN A4, Letter, B5(JIS), DIN A5, DIN A5(quer), DIN A6, Executive, Legal, Mexico Legal, India Legal, A4 kurz (270mm), Folio, 16K

#### Optionale Papierkassetten

DIN A4, Letter, B5(JIS), DIN A5, Executive, Legal, Mexico Legal, India Legal, DIN A4 kurz (270mm), Folio, 16K

#### Multifunktionszufuhr

Breite: 69,8 mm bis 215,9 mm, Länge: 127 mm bis 355,6 mm, Umschlag: COM-10, DL, C5, Monarch

#### ADF

Breite: 105 bis 215,9 mm, Länge: 147,3 bis 355,6 mm

#### Vorlagenglas

Bis zu DIN A4 / /Legal

### Medienarten- und Gewichte Standard-Papierkassette

Normalpapier, Briefpapier, farbiges Papier, dünnes Papier, Recyclingpapier, dickes Papier; **60-163 g/m<sup>2</sup>**

#### Optionale Papierkassetten

Normalpapier, Briefpapier, farbiges Papier, dünnes Papier, Recyclingpapier, dickes Papier; **60-120 g/m<sup>2</sup>**

#### Multifunktionszufuhr

Normalpapier, Briefpapier, farbiges Papier, dünnes Papier, dickes Papier, dickeres Papier, Recyclingpapier, Hartpostpapier, Etiketten, Umschläge (dick und dünn); **60-230g/m<sup>2</sup>**

#### Automatischer Duplexdruck

Normalpapier, Briefpapier, farbiges Papier, dünnes Papier, Recyclingpapier; **64-105g/m<sup>2</sup>**

#### ADF

Normalpapier, Recyclingpapier **64-90 g/m<sup>2</sup>**

## Mobile & Web Connect

### Brother Mobile Connect<sup>9</sup> (Android)

Drucken von, Scannen nach, Vorschaukopien und Überprüfen des Gerätestatus von einem Android-Gerät aus

### Brother Mobile Connect<sup>9</sup> (iPad/iPhone)

Drucken von, Scannen nach, Vorschaukopien und Überprüfen des Gerätestatus von einem iPad/iPhone aus

### Mopria™

Drucken Sie die gängigsten Dateitypen von Mopria™-unterstützten Android-Geräten.

### Apple AirPrint

Drucken und Scannen von und zu den meisten gängigen Dateitypen aus jeder AirPrint-fähigen Anwendung

### Brother Print Service Plugin<sup>10</sup>

Drucken Sie von einem Android-Gerät ohne eine spezielle App

### Brother Apps<sup>10</sup>

Scan-to-Mobilgerät, Scan-to-PDF durchsuchbar (OCR), Fax-Weiterleitung an Cloud/ E-Mail, Scan-to-Power Point/ Excel/ Word, Easy Scan-to-E-Mail

### Web Connect<sup>10,11</sup>

Druck und Download aus und Scan zu Box, SharePoint Online, DropBox, Evernote, OneDrive, Google Drive™, OneNote, direkt vom Brother Gerät

## Kopierer

### Duplex-Kopie

Ja, automatisch

### Auflösung

Bis zu 1.200 x 600 dpi

### Zeit bis zur 1. Kopie (FCOT)<sup>5</sup>

Weniger als 8,7 Sekunden

### Graustufen

256 (8 bit)

## Kopierfunktionen

### Mehrfachkopien

Kopiert ein Dokument bis zu 999 mal, auch sortiert

### Zoom

Verkleinert oder vergrößert Dokumente auf 25% bis 400% in 1%-Schritten

### 2-in-1 Ausweis-Kopie

Druckt beide Seiten eines Ausweises auf eine einzelne A4-Seite

### Quittungs-Kopie

Erstellt klarere Kopien von Quittungen

### N-auf-1 Kopie

2 oder 4 A4-Seiten verkleinern und auf eine A4-Seite kopieren

## Scanner

### Scanner Typ

Dual CIS  
(Contact Image Sensor)

### Farbscan

Ja

### Scangeschwindigkeit (A4)<sup>2</sup>

28 Bilder/Min. in S/W und 20 Bilder/Min. in Farbe

### Scangeschwindigkeit Duplex (A4)<sup>2</sup>

56 Bilder/Min. in S/W und 40 Bilder/Min. in Farbe

### Auflösung (ADF)

Bis zu 600 x 600 dpi

### Auflösung (Vorlagenglas)

Bis zu 1.200 x 1.200 dpi

### Auflösung (interpoliert)

Das Brother Scanner Utility unterstützt Auflösungen bis zu 19.200 x 19.200 dpi

### Farbtiefe

48 bit intern  
24 bit extern

### Gaustufen

256 (8 bit)

### USB-Direktscan

Scannt direkt auf einen USB-Stick

### Unterstützte Dateiformate:

PDF (PDF/A-1b, gesichert, signiert, high compression), JPEG, TIFF, XPS

## Scanfunktionen

### Unterstützte Dateiformate

PDF (PDF/A-1b, Secure PDF, Signed PDF, Searchable17)  
JPEG, TIFF, XPS

### Scan-to-Funktionen

Scan-to-E-Mail/ -Text/ -Bild/ -Datei/ -USB/ -E-Mail-Server/ -SMB (Netzwerk)<sup>7</sup>/ -(S)FTP/ -SharePoint/ -PDF durchsuchbar (OCR)<sup>9</sup>

### Scan-to-Microsoft Office

Scan-to Word (.docx), PowerPoint (.pptx), Excel (.xlsx)

### Scan Profile<sup>7</sup>

Bis zu 25 Profile für SMB (Netzwerk)/ (S)FTP/ Sharepoint

### Dokumententrennung

Auf Basis von Leerseiten-erkennung oder einer bestimmten Anzahl einseitiger Bilder/ Blätter (auch wenn mehrere Dokumente in den ADF gelegt werden)

### Weitere Scan-Funktionen

automatische Entzerrung (ADF), Bildrotation, Hintergrundentfernung<sup>7</sup>, Colour Drop<sup>7</sup>, Schriftbildverbesserung<sup>7,9</sup>, Kanten hervorhebung<sup>7</sup>, Rauschreduzierung<sup>7</sup>, Randfüllung<sup>7,9</sup>, Leerseiten Übersprungung, Teilen von PDF's, mehrseitige PDF's

## Scanner-Treiber

### Windows

TWAIN und WIA  
Windows 10 (32 und 64 Bit)

Unterstützte Betriebssysteme sowie die aktuellsten Treiber finden Sie auf [support.brother.com](http://support.brother.com)

### macOS

Ja, AirPrint Scan

### Linux

SANE (32 & 64 Bit)

### ChromeOS

Unterstützt natives Scannen in ChromeOS

<b>Fax</b>	<b>Duplex-Fax (senden/empfangen)</b> Ja, automatisch	<b>Sende-/Empfangsspeicher</b> Bis zu 500 Seiten (ITU-T Test Chart, Standard Auflösung, JBIG)	<b>Speicherübertragung</b> Bis zu 500 Seiten (ITU-T Test Chart, Standard Auflösung, JBIG)
	<b>Fax Modem</b> 33.600 bps (Super G3)	<b>Rundsenden</b> Zum Versenden eines Faxes an bis zu 350 Empfänger (50 manuell eingegebene Nummern)	
	<b>Graustufen</b> 256 (8 bit)		

## Fax Funktionen

<b>Internet Fax (I-Fax)</b> <sup>9,10</sup> Faxt Dokumente über das Internet als E-Mail Anhang, ganz ohne Telefonanschluss	<b>Fax-Weiterleitung</b> Sendet ein im Speicher empfangenes Fax automatisch an eine zuvor programmierte Nummer	<b>Error Correction Mode (ECM)</b> Wenn das MFC Übertragungsfehler während einer Faxübertragung erkennt, sendet es die fehlerhaften Seiten nochmals (das Empfängergerät muss über dieselbe Funktion verfügen)
<b>Fax to Server</b> <sup>10</sup> Sendet Faxe über das Netzwerk an einen Server	<b>Fernabfrage</b> Ermöglicht Benutzern den Fernzugriff auf ihr Gerät und das Abrufen gespeicherter Faxnachrichten	<b>Automatische Verkleinerung</b> Wenn eine Seite mit einer Länge von mehr als 297 mm empfangen wird, verkleinert das Gerät das Dokument auf eine DIN A4-Seite
<b>Automatische Wahlwiederholung</b> Besetzter Anschluss wird automatisch neu angewählt	<b>Fax-Empfangsstempel</b> Fügt Datum und Uhrzeit bei allen empfangenen Faxen hinzu	<b>Dual Access</b> Ermöglicht das gleichzeitige Ausführen zweier Funktionen, z.B. Einlesen während dem Druck
<b>Telefon-Index</b> Elektronisch, alphabetisch sortierte Liste der in Kurzwahl oder Rundsendegruppen gespeicherten Kontakte	<b>Deckblätter</b> Fügt Deckblätter für ausgehende Faxe hinzu	<b>Lautsprecher-/ Klingel-lautstärke</b> 3 Stufen und Aus
<b>Kettenwahl</b> Speichert Teile für lange Wählsequenzen auf verschiedenen Kurzwahlpositionen	<b>Station ID</b> Druckt eine ID und Faxnummer in der Kopfzeile jedes gesendeten Faxes	<b>Graustufen</b> 256 (8 bit)
<b>Stapelübertragung</b> Speichert Dokumente, die zur selben Zeit an denselben Empfänger gesendet werden sollen, und sendet sie in einem Übertragungsvorgang	<b>PC-Fax senden</b> <sup>6,9</sup> <b>und empfangen</b> <sup>7,9</sup> Sendet und empfängt Faxe direkt über den PC (nur S/W)	<b>Kontrast</b> Auto/ hell/ dunkel

## Netzwerk

<b>LAN</b> Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)	<b>WLAN</b> 2.4GHz: IEEE 802.11 b/g/n (Infrastruktur Modus) IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct) 5GHz: IEEE 802.11 a/n (Infrastruktur Modus) IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct)	<b>Wi-Fi Direct</b> <sup>®</sup> Drahtloses Drucken ohne Verbindung über einen WLAN-Router (automatisch und manuell)
<b>Lokal Schnittstelle</b> Hi-Speed USB 2.0 USB 2.0 Host (vorne)		<b>WLAN Setup Support</b> Wi-Fi Protected Setup (WPS)
		<b>WLAN Applikationen</b> Vertical Pairing

## Netzwerkmanagement

<b>Unattended Installer</b> <sup>7</sup> Zentrale Verteilung und Anpassung der Treiber und Software	<b>Embedded Web Server</b> Webbasierte Druckverwaltungssoftware auf dem Gerät	<b>Mass Deployment Tool</b> <sup>7,9</sup> Einfaches Erstellen von Druckertreibern für problemlose Bereitstellung über Ihr Netzwerk
<b>MSI Installer</b> <sup>7</sup> Modularer Installer, der über Active Directory verteilt werden kann	<b>Driver Deployment Wizard</b> <sup>7,9</sup> Ein schneller und einfacher Weg, um Brother Druckertreiber auf einem vernetzten Windows-PC zu installieren (Driver Deployment Wizard)	<b>Status Monitor</b> <sup>7</sup> Überwachen Sie den Status Ihrer Maschine von Ihrem Computer aus
<b>BRAAdmin</b> <sup>7,9</sup> LAN/WAN Management Software von Brother		

## Sicherheits-Funktionen

### LAN Sicherheit

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

### WLAN Sicherheit

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES)  
\*Wi-Fi Direct nur für WPA2-PSK (AES). APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

### IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMP v1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4, Syslog

### IPv6

NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMP v1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4, Syslog

### IP Filter

IP-Adressen-basierte Zugangssperre (nur IPv4)

### Syslog

Ermöglicht IT-Administratoren den Zugriff auf eine einzige Anwendung (SIEM-Tool), um Gerätestatus-Updates für Audit-Zwecke über Syslog zu erhalten

### Sicherer Druck

Schützen Sie Druckaufträge mit einem 4-stelligen Freigabecode, der am Gerät benötigt wird, um sie zu drucken

### E-Mail

#### Benachrichtigungen

Das Gerät kann automatisch E-Mail-Benachrichtigungen senden, wenn das Gerät Aufmerksamkeit benötigt, z. B. wenn der Toner leer ist oder ausgetauscht werden muss

#### E-Mail Berichte

Erhalten Sie regelmäßig Nutzungsberichte per E-Mail

### Automatic

#### Intrusion Detection

Alle Brother Print-Geräte sind von Haus aus sicher. Die Geräte erkennen automatisch Sicherheitsangriffe und ergreifen vorbeugende Maßnahmen, einschließlich eines Neustarts, um die Sicherheit des Geräts zu gewährleisten

### Firmware Updates

Zusätzlich zu den automatischen Update-Warnungen zur Installation der neuesten Version kann der Drucker so eingestellt werden, dass er keine älteren Firmware-Versionen empfängt, um ein Downgrade durch einen unbefugten Benutzer zu verhindern

### Cloud Secure Print

Ermöglicht die passwortgeschützte Freigabe von Druckaufträgen ohne Treiber

### Einstellsperre

Sperrt das Funktionstastenfeld (direkt am Gerät)

### Secure Key Management

Bietet ein default selbst-signiertes Zertifikat oder erstellt ein benutzerdefiniertes selbst-signiertes Zertifikat/ Zertifikat-signierungsanforderung (CSR)/ externes öffentliches Zertifikat/ privaten Schlüssel für geschützte Netzwerkkommunikation

### Benutzersperre 3.0

Verwenden Sie eine 4-stellige PIN oder ein Passwort, um eine Person oder eine Gruppe von Benutzern über ein Netzwerk zu identifizieren und zu authentifizieren. Ermöglicht die Zugangskontrolle für bis zu 100 Benutzer

### Digital signierte Firmware

Die Firmware für Brother Druck- und Scangeräte ist digital signiert und sicher

### On-Premise Active Directory/LDAP(s) Authentifizierung

Beschränkung des Zugriffs auf Brother Geräte mithilfe von AD-/LDAP(s)-Authentifizierung. Mitarbeiter können sich mit ihren vorhandenen Netzwerk-Anmeldedaten authentifizieren

### Port-basierte Netzwerk Zugangskontrolle

#### (IEEE 802.1x)

Brother Geräte entsprechen vollständig diesem Standard, um eine Verbindung zu einem 802.1x EAP (Extensible Authentication Protocol) geschützten Netzwerk zu ermöglichen

### Beschränkung von Netzwerkprotokollen

Mit der Funktion Protokollkontrolle kann ein Administrator Kommunikationsprotokolle (z. B. FTP, Telnet) nach Bedarf einschränken

### Druckprotokoll speichern

Ermöglicht die Prüfung einer auf dem CIFS-Server gespeicherten Druckprotokolldatei. Aufzeichnung von ID, Typ, Name, Benutzer, Datum, Zeit und Seitenzahl für jeden Druckauftrag

<b>NFC</b>	<b>Unterstützte externe NFC-Kartenleser</b> <b>RFIDeas pcProx Enroll</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RDR-6081AKU</li> <li>• RDR-6281AKU</li> <li>• RDR-6381AKU</li> <li>• RDR-6E81AKU</li> <li>• RDR-6H81AKU</li> </ul>	<b>RFIDeas AIR ID Enroll</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RDR-7081AKU</li> <li>• RDR-7581AKU</li> <li>• RDR-7F81AKU</li> </ul> <b>Elatec</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TWN3 MIFARE</li> <li>• TWN3 MIFARE NFC</li> <li>• TWN3 Multi ISO</li> <li>• TWN4 MIFARE NFC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (Kartenleser von Drittanbietern müssen zusätzlich erworben werden. Andere Kartenleser werden unterstützt, wenn sie über den integrierten Webserver registriert werden)</li> </ul>
------------	---	--	--

<b>Optionales Zubehör</b>	<b>Kartenleser-Halterung</b> CH-1000 Optionale Halterung für NFC-Kartenleser	<b>Papierkassetten (optional)</b> LT-5505: 250 Blatt <sup>2</sup> (max. 2x) LT-6505: 520 Blatt <sup>2</sup> (max. 2x), (1 x LT-5505 + 1 x LT-6505)	<b>Filter-Halterung</b> FH-1100 Nur in Verbindung mit dem Leisemodus empfohlen
---------------------------	--	---	--

<b>Adressbuch</b>	<b>LDAP/LDAPs</b> Zugriff auf Adressbücher, die auf einem Server wie Microsoft Exchange gespeichert sind	<b>Kurzwahl</b> 300 Kontakte für Faxnummern und E-Mail-Adressen	<b>Rundsendegruppen</b> Bis zu 20 Gruppen
-------------------	---	--	--

<b>Software</b>	<b>Brother iPrint &amp; Scan Desktop<sup>6,10</sup></b> Drucken von, Scannen nach, Vorschaukopien und Überprüfen des Gerätestatus von einem Windows- oder macOS-PC  <b>Kofax PaperPort SE 14<sup>7,9</sup></b> Programm zum Dokumentenmanagement	<b>Dienstprogramme</b> Bietet Einrichtungsanleitungen, Handbücher, FAQ, Fehlersuche und Kontakt zum Brother-Kundendienst	<b>Easy Setup</b> Einfacher Zugriff auf Treiber und Software für die Installation Ihres Brother-Geräts über <a href="http://support.brother.com">support.brother.com</a>
-----------------	--	---	---

<b>Lösungen &amp; Upgrades<sup>11</sup></b>	<b>Kompatibel mit den Upgrades</b> Order Supplies, Remote Panel, Request Help, ThinPrint Client, SecurePrint+ Barcode Print+, E-Mail Print, Barcode Utility, Custom UI	<b>Im Lieferumfang</b> E-Mail Print
---	---	--

<b>Lösungs-Schnittstelle</b>	<b>Brother Solutions Interface (BSI)</b> Ermöglicht die Integration von Drittanbieter-Lösungen  Weitere Informationen unter: <a href="http://www.brother.de/landingpages/bsi">www.brother.de/landingpages/bsi</a>	<b>Drittanbieter Lösungen</b> Kompatibel über das Brother Solutions Interface (BSI) zu Lösungen wie z.B. Kofax ControlSuite, YSoft und viele mehr
------------------------------	---	--

## Betriebs- voraussetzungen

### Stromversorgung

220-240V  
AC 50/60Hz

### Betriebsumgebung

Luftfeuchtigkeit 20 - 80%  
10°C - 32.5°C  
50°F - 90.5°F

### Lagerumgebung

Luftfeuchtigkeit 35 - 85%  
0°C - 40°C  
32°F - 104°F

## Ökologie

### Leistungsaufnahme<sup>12</sup>

Kopieren: 680 W  
Kopieren im Leisemodus:  
430 W  
Drucken: 670 W  
Drucken im Leisemodus:  
430 W  
Bereitschaft: 31 W  
Schlafmodus: 5,9 W  
Tiefschlafmodus: 0,6 W  
Ausgeschaltet: 0,05 W

### Schalleistungspegel<sup>13</sup>

Drucken: 7,02 B(A)  
Bereitschaft: 4,90 B(A)  
Leisemodus: 6,54 B(A)  
Tiefschlafmodus: geräuschlos

### Schalldruckpegel<sup>13</sup>

Drucken: ca.. 54,0 dB(A)  
Bereitschaft: 35,0 dB(A)  
Leisemodus: 50,0 dB(A)

### Blauer Engel

Ja

### Tonersparmodus

Reduziert den Tonerverbrauch  
und dadurch die Druckkosten

### TEC Wert

0,59 kWh/Woche

- 1 Scan Geschwindigkeit gemäß ISO/IEC 17991
- 2 Papierkapazität gemessen mit 80 g/m<sup>2</sup> Papier
- 3 Toner-Reichweite gemäß ISO/IEC 19752
- 4 Druckvolumen können dazu genutzt werden die geplante Lebensdauer zwischen Brother Produkten zu vergleichen. Für eine möglichst lange Haltbarkeit ist es ratsam, ein Gerät zu wählen dessen Druckvolumen weit über Ihren Anforderungen liegt
- 5 Druck aus Bereitschaft und Standard-Papierkassette 1
- 6 Nur Windows und MacOS AirPrint
- 7 Nur Windows
- 8 Installation von optionalen Papierkassetten notwendig
- 9 Zusätzliche Software benötigt, ggfs. optionaler kostenloser Download aus dem Brother Solutions Center <http://solutions.brother.com> notwendig. Brother Mobile Connect kostenloser Download über Google Play oder App Store
- 10 Internetverbindung erforderlich
- 11 Zusätzliche Aktivierung erforderlich
- 12 Alle Werte sind ungefähre Angaben. Die Leistungsaufnahme variiert je nach Einsatzumgebung und Abnutzung der Verschleißteile
- 13 Schalleistungspegel und Schalldruckpegel gemäß ISO/IEC 7779

Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Die genannten Namen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der Hersteller. 01.08.2025/mr



### Gemeinsam für eine bessere Umwelt

Unser ökologisches Handeln ist simpel: Wir bemühen uns Verantwortung zu übernehmen, respektvoll zu handeln und versuchen unseren Beitrag zu einer Gesellschaft zu leisten, in der eine nachhaltige Entwicklung Platz finden kann.

[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)



Paul Morger AG | Rapperswilerstrasse 59 | 8630 Rüti ZH  
Tel. 055 251 20 20 | [info@morger.ch](mailto:info@morger.ch) | [www.morger.ch](http://www.morger.ch)

