

BUSINESS SMART
SERIES



Schnell, flexibel und multifunktional

Ihr A3-Wireless-All-in-One-Tintenstrahldrucker

MFC-J6960DW



DRUCKEN



SCANNEN



KOPIEREN



FAXEN



WIRELESS

www.brother.ch

Ihr A3-Wireless-All-in-One- Tintenstrahldrucker

Mit dem MFC-J6960DW drucken, scannen, kopieren und faxen Sie A3-Dokumente in erstklassiger Qualität mit einem einzigen robusten Inkjet-Gerät.

Die MAXIDRIVE-Technologie sorgt für hohe Druckgeschwindigkeiten und konsequent hochwertige Ergebnisse.

Profitieren Sie von flexibler Papierverarbeitung dank zwei 250-Blatt Papierschächten, einem 100-Blatt-Multifunktionsschacht und einem automatischen Vorlageneinzug (ADF) für 50 Blatt.

MFC-J6960DW



Hauptmerkmale:

- Drucken, Scannen, Kopieren und Faxen in A3-Format
- Langlebiger MAXIDRIVE-Druckkopf
- Bis zu 31 Bilder pro Minute drucken¹
- 8,8 cm (3,5") Farb-Touchscreen
- Gigabit Ethernet, 5 GHz WiFi und USB
- Direkt ab PC, Mobile-App oder USB-Stick drucken oder darauf scannen
- Papierschacht für 500 Blatt, Multifunktionsschacht für 100 Blatt, automatischer Vorlageneinzug (ADF) für 50 Blatt¹¹
- Papierausgabe für 100 Blatt¹¹
- Mitgelieferte Patronen für 700 Seiten Schwarz, 450 Seiten Farbe, Patronen für bis zu 6'000 Seiten Schwarz, 5'000 Seiten Farbe verfügbar⁹

Zuverlässigkeit mit MAXIDRIVE

Der von Brother patentierte MAXIDRIVE-Druckchip verfügt über eine fortschrittliche piezoelektrische Technologie, die Tinte mit hoher Leistung ausgibt und somit schnelleres Drucken mit präziser Tintenabgabe ermöglicht.

Die automatische Wartung, die langlebigen Komponenten und die hochwertigen Pigmenttinten sorgen von der ersten bis zur letzten Seite für konsistent brillante Farben und gestochen scharfen Text.

Mühelose Einrichtung und Verwendung

Dank treiberlosem Drucken ist das Gerät rasch und einfach eingerichtet. Flexible Verbindungsoptionen wie Gigabit Ethernet, 5 GHz WLAN und USB ermöglichen eine schnelle, problemlose Nutzung.

Einfach verbinden

Mit Brother Mobile Connect können Sie Ihr Gerät von unterwegs konfigurieren sowie darauf drucken und scannen. Steuern Sie alle Drucker von Brother über Ihr Mobilgerät. Überprüfen Sie ganz einfach den Tintenstand, bestellen Sie original Brother Verbrauchsmaterial, greifen Sie auf Ihre gescannten Dokumente zu und personalisieren Sie Ihre häufig verwendeten Funktionen.



Secure by Design

Um mit der sich ständig ändernden Gesetzgebung zum Datenschutz und zur Datensicherheit Schritt zu halten, sind unsere Geräte mit den neusten branchenüblichen Sicherheitsfunktionen ausgestattet, um Ihre Daten zu schützen.

Der MFC-J6960DW ist sehr sicher. Er arbeitet auf Geräte-, Netzwerk- und Dokumentenebene mit Triple-Layer-Sicherheit. Sie können sich also zurücklehnen und sicher sein, dass die Integrität Ihrer Daten stets gewahrt bleibt.

EPS-freie, recycelbare Verpackung

Unser preisgekröntes Verpackungsmaterial aus geformtem Zellstoff ersetzt expandiertes Polystyrol (EPS) in unserer Druckerverpackung. Es wurde mit fortschrittlicher Simulationstechnologie entwickelt und gewährleistet Langlebigkeit und Flexibilität für eine sichere Produktlieferung. Ausserdem verbraucht es weniger Ressourcen, ist umweltfreundlich und einfach zu recyceln. Weitere Informationen unter: brother.eu/Packaging


inkl. Testversion

Abonnieren Sie EINE BESSERE ART ZU DRUCKEN



Automatische
Tintenlieferung



Flexible
monatliche Tarife



Erweiterte
Druckergarantie



Weitere Informationen unter: brother.ch/ecopro

Das EcoPro-Abonnement ist nicht in allen Ländern verfügbar. Überprüfen Sie die Verfügbarkeit in Ihrem Land.

Allgemeines

Technologie

Tintenstrahl

Speicher

512 MB

Bedienfeld

8,8 cm (3,5") Farb-Touchscreen

Lokale Schnittstelle

Hi-Speed USB 2.0

USB 2.0 Host

Vorne

Kabelgebundenes Netzwerk

Gigabit Ethernet

Wireless-Netzwerk

2,4 GHz und 5 GHz Support

Verpackungsinhalt

Gerät, mitgelieferte Patronen, Stromkabel, Quick-Setup-Guide, Garantiekarte

Drucken

Druckgeschwindigkeit (A4)^{1,34}

Einseitig: 31,0 ipm SW / 30,0 ipm Farbe
Beidseitig: 22,0 ipm SW / 21,0 ipm Farbe

Drucken (A3)

Einseitig: Ja
Beidseitig: Ja

Zeit bis zum ersten Ausdruck (FPOT)³⁴

4,6 s Farbe / 4,4 s SW

Quiet Mode

Ein Modus zur Senkung der Druckgeräusche

Auflösung

Bis zu 1'200 x 4'800 dpi

Druckfunktionen³³

N-up-Druck

Bis zu 16 Seiten auf nur eine Seite drucken

Posterdruck

Eine Einzelseite auf ein Poster mit 2x2, 3x3 Seiten vergrößern

Druck von Wasserzeichen

Versehen Sie Ihre Dokumente mit einem Wasserzeichen mit vordefiniertem Text, Logo oder benutzerdefinierten Nachrichten

ID-Druck

Hinzufügung einer Identifikation (Datum und Zeit, kurze benutzerdefinierte Nachricht oder PC-Benutzername)

Booklet-Druck

Druck von Dokumenten als A5-Booklet

Druckprofile

Speichern von bevorzugten Treiber-Einstellungen als Profile, damit sie schnell wieder abgerufen werden können

Spiegeldruck

Spiegelt das gedruckte Bild auf der Seite von links nach rechts

Reverse Print

Drehen des Inhalts eines gedruckten Dokuments um 180°

Farboptimierung

Anpassung der Farbe im Bild für eine bessere Druckqualität

Randloser Druck

Druck von Dokumenten bis zu A4/Letter ohne Ränder

Treiberloses Drucken

Internet Printing Protocol (IPP) Everywhere

Ermöglicht das Drucken ohne Treiber

Mopria™¹⁷

Drucken der gängigsten Dateitypen von Android-Geräten aus, die Mopria unterstützen

Apple AirPrint¹⁷

Drucken von, Scannen an und Faxen von jeder AirPrint-fähigen Anwendung aus

Universelles Drucken (Microsoft 365)

Müheloses Drucken dank der Unterstützung von Universal Print auf Brother Druckern

Brother Print Support App (PSA)¹⁷

Arbeitet mit dem IPP Class Driver zusammen, um Brother Druckfunktionen zu aktivieren

Ältere Druckertreiber

Windows

Windows 11
(32 und 64 Bit Editions)
und mehr

macOS

Das Drucken über macOS
erfordert die Verwendung von
AirPrint. Mac-Treiber werden
nicht bereitgestellt.

ChromeOS

Unterstützt Drucken über
ChromeOS

Eine vollständige Liste der unterstützten Betriebssysteme sowie die neusten
Treiber und Software zum Download sind unter support.brother.com verfügbar.

Papiermanagement¹¹

Papierzufuhr Standardschacht

250 Blatt

Unterer Papierschacht

250 Blatt

Multifunktionsschacht

100 Blatt

Automatischer Vorlageneinzug (ADF)

50 Blatt

Papierausgabe

100 A4-Blatt

50 A3-Blatt

Mediengrößen Standardschacht

A4, LTR, EXE, A3, LGR, LGL,
Folio, A5, A6, Photo (10 x 15cm /
4 x 6"), Indexcard (13 x 20cm /
5 x 8"), Photo-L (9 x 13cm / 3.5
x 5"), Photo-2L (13 x 18cm / 5 x
7"), C5, Com-10, DL Envelope,
Monarch, Mexico Legal, India
Legal

Unterer Papierschacht

A4, LTR, A3, LGR, LGL, Folio,
Mexico Legal, India Legal

Multifunktionsschacht

A4, LTR, EXE, A3, LGR, LGL,
Folio, A5, A6, Photo (10 x 15 cm
/ 4 x 6"), Indexcard (13 x 20cm /
5 x 8"), Photo-L (9 x 13 cm / 3.5
x 5"), Photo-2L (13 x 18 cm / 5 x
7"), C5, Com-10, DL Envelope,
Monarch, Mexico Legal, India
Legal, langes Papier (max.
Länge:1200 mm)

ADF-

Breite: 105,0 - 297,0 mm

Länge: 148,0 - 431,8 mm

Scannerglas

Bis zu A3 / Ledger

(297 x 431,8 mm)

Automatischer Duplexdruck

A4, LTR, A3, LGL, LGR, EXE, A5,
Folio, Mexico Legal, India Legal

Medienart und -gewichte Standardschacht

Normalpapier, Inkjet, glänzend,
Recyclingpapier
64 - 220 g/m²

Unterer Papierschacht

Normalpapier, Recyclingpapier
64 - 120 g/m²

Multifunktionsschacht

Normalpapier, Inkjet, glänzend,
Recyclingpapier
64 - 220 g/m²

ADF

Normalpapier, Recyclingpapier
64 - 120 g/m²

Automatischer Duplexdruck

Normalpapier, Recyclingpapier
64 - 120 g/m²

Mobile- und Web-Konnektivität

Brother Mobile Connect¹⁷ (Android)

Drucken, Scannen, Kopien ansehen und Gerätestatus prüfen von einem Android-Gerät aus

Brother Mobile Connect¹⁷ (iPad / iPhone)

Drucken, Scannen, Kopien ansehen und Gerätestatus prüfen von einem iPad/iPhone aus

Brother Print Service Plugin¹⁷

Drucken von Android-Geräten aus ohne eine spezielle Anwendung

Brother Apps¹⁸

Scannen in durchsuchbare PDFs, Scannen in PowerPoint, Scannen in Excel, Scannen in Word, einfaches Scannen in E-Mail, Fax-Weiterleitung an Cloud/E-Mail, Cloud Secure Print, Infobar, E-Mail-Print

Web Connect¹⁸

Drucken und Scannen ohne Verwendung eines PCs über Box, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google Drive™, OneNote, SharePoint Online

Kopieren

Kopiergeschwindigkeit (A4)^{4,34}

Einseitig: 25,0 ipm SW / 16,0 ipm Farbe
Beidseitig: 18,0 ipm SW / 13,0 ipm Farbe

Kopieren (A3)

Einseitig: Ja
Beidseitig: Ja

Zeit bis zur ersten Kopie (FCOT)^{6,34}

5,0 s SW / 6,0 s Farbe

Auflösung

Bis zu 1'200 x 4'800 dpi SW und Farbe

Kopierfunktionen

Mehrfachkopie/Stapel-/Sortierung

Erstellt mehrere Kopien eines Dokuments. Stapelt bis zu 999 Kopien jeder Seite oder sortiert sie in der ursprünglichen Dokumentreihenfolge.

Vergrößerung/Verkleinerung

Verkleinerung oder Vergrößerung von Dokumenten von 25% bis 400% in 1%-Schritten

2-in-1-ID-Kopie

Ermöglicht dem Benutzer, beide Seiten eines Personalausweises auf ein A4-Blatt zu kopieren

N-in-1-Kopie

Komprimierung von 2 oder 4 Seiten auf ein A4-Blatt

Scannen

Scannertyp

Dual CIS (Contact Image Sensor)

Scannen in Farbe und Schwarzweiss

Ja

Scangeschwindigkeit (A4)³

Einseitig: 25,0 ipm SW / Farbe
Beidseitig: 30,0 ipm SW / Farbe

Scangeschwindigkeit (A3)³

Einseitig: 13,0 ipm SW / Farbe
Beidseitig: 17,0 ipm SW / Farbe

Scanauflösung ab ADF

600 x 600 dpi (SW)
300 x 600 dpi (Farbe)

Scanauflösung ab Scannerglas

1200 x 2400 dpi (SW)
1200 x 1200 dpi (Farbe)

Interpolierte Scanauflösung

Verbesserung auf bis zu
19'200 x 19'200 dpi

Farbtiefe

48 Bit Farbverarbeitung
(Eingabe)
24 Bit Farbverarbeitung
(Ausgabe)

Graustufen

16 Bit Farbverarbeitung
(Eingabe)
8 Bit Farbverarbeitung
(Ausgabe)

Scanfunktionen

Unterstützte Dateiformate

PDF, JPEG, TIFF

Standardfunktionen¹⁷

Scannen an USB, E-Mail, E-Mail-Server, Bild, OCR, FTP, Datei, Netzwerk (nur Windows)

Mehrseitiges Scannen in einzelne PDF-Dateien

Ja – nur iPrint&Scan

Grundfarbenentfernung

Pull Scan mithilfe von iPrint&Scan Desktop oder Push Scan über das Bedienfeld

Scan-Funktionen

Auto-Entzerren

Direktes Scannen

Direktes Scannen auf einen USB-Stick

Scannertreiber

Windows

TWAIN und WIA
Windows 11
(32 und 64 Bit Editions)

macOS

Das Scannen über macOS erfordert die Verwendung von AirPrint. Mac-Treiber werden nicht bereitgestellt.

ChromeOS

Unterstützt Scannen über ChromeOS

Eine vollständige Liste der unterstützten Betriebssysteme sowie die neusten Treiber und Software zum Download sind unter support.brother.com verfügbar.

Faxen

Fax-Modem

33'600 bps (Super G3)

Graustufen

256 Graustufen (8 Bit) für den Faxversand

Empfang bei fehlendem Papier

Bis zu 150 Seiten
(ITU-T Test Chart #1/MMR)

Broadcasting

Senden einer Faxnachricht an bis zu 250 verschiedene Empfänger

Speicherübertragung

Bis zu 150 Seiten
(ITU-T Test Chart #1))

Faxfunktionen

Station ID

In der Kopfzeile jeder gesendeten Faxnachricht wird eine ID und Faxnummer aufgedruckt

PC-Fax senden^{15,18} und empfangen^{16, 18}

Faxe direkt vom PC senden und empfangen. Unterstützt nur SW.

Flottenmanagement-Tools

BRAdmin^{16,17}

LAN/WAN-Verwaltungs-Software

Embedded Web Server

Webbasierte, in das Gerät integrierte Druckverwaltungssoftware

Mass Deployment Tool¹⁶

Bietet eine Konfigurationschnittstelle für die Verwaltung und Bereitstellung von Geräteeinstellungen

Software

Brother iPrint&Scan Desktop^{15,17}

Drucken, Scannen, Kopien ansehen und Gerätestatus prüfen von einem Windows oder macOS PC aus

Utilities

Bietet Installationsanleitungen, Handbücher, FAQ, Fehlerbehebung und Kontakt zum Brother Kundendienst

Einfaches Setup

Einfacher Zugang zu Treibern und Software für die Einrichtung Ihres Brother Geräts über support.brother.com

Konnektivität

Kabelgebundenes Netzwerk

Gigabit Ethernet
(10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T)

Wireless-Netzwerk

2,4 GHz: IEEE 802.11 b/g/n
(Infrastructure Mode)
IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct)

5 GHz: IEEE 802.11 a/n
(Infrastructure Mode)

IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct)

Wi-Fi Direct®

Drahtloses Drucken ohne WLAN-Access Point (sowohl automatische als auch manuelle Methoden werden unterstützt)

Wireless Setup Support

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Mobile

Drucken oder Scannen ab Ihrem Mobilgerät mit Brother Mobile Connect, Airprint, Mopria

Lokale Schnittstelle

Hi-Speed USB 2.0
USB 2,0-Host (vorne)

Sicherheitsfunktionen

Sicherheit kabelgebundenes Netzwerk

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP, POP3, IMAP4, FTP, LDAP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (SMTP, POP3, IMAP4), Kerberos, IPsec
Wenn Internet FAX heruntergeladen wird

Sicherheit Wireless-Netzwerk

WEP 64/128bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES)
*Wi-Fi Direct unterstützt nur WPA2-PSK (AES).

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP, POP3, IMAP4, FTP, LDAP), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (SMTP, POP3, IMAP4), Kerberos, IPsec

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS Name Resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, TFTP Server, POP3, IMAP4, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan), CIFS Client, SNTP Client, LDAP, HTTP Server, Syslog

IPv6

NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, TFTP Server, Web Services (Print/Scan), POP3, IMAP4, SMTP Client, CIFS Client, SNTP Client, LDAP, ICMPv6, HTTP Server, Syslog

IP-Filter

Einschränkung der Netzwerkbenutzer, die über das Netzwerk auf das Gerät zugreifen können oder nicht (IPv4)

E-Mail-Benachrichtigungen

Automatischer Versand von E-Mail-Benachrichtigungen, wenn bspw. der Toner fast leer ist oder ausgetauscht werden muss

E-Mail-Berichte

Regelmässiger Erhalt von Nutzungsberichten per E-Mail

SecureBoot

Die Integrität der Firmware wird geprüft, bevor eine Benutzerinteraktion möglich ist. Es kann nur original Brother Firmware verwendet werden.

Automatische Erkennung von Eindringlingen

Alle Brother Geräte sind geschützt. Die Geräte erkennen Sicherheitsangriffe automatisch und ergreifen Präventivmassnahmen, einschliesslich eines allfälligen Neustarts, um die Sicherheit des Geräts zu gewährleisten.

Firmware-Updates

Zusätzlich zu den automatischen Updates kann der Drucker so eingestellt werden, dass er keine älteren Firmware-Versionen empfängt, um ein Downgrade durch unbefugte Benutzer zu verhindern

Firmware-Verschlüsselung

Während des Updates wird die Firmware über eine vertrauenswürdige HTTPS-verschlüsselte Verbindung übertragen

Digital signierte Firmware

Die Firmware für Brother Drucker und Scanner ist digital signiert und sicher

Cloud Secure Print

Ermöglicht die passwortgeschützte Druckfreigabe ohne Treiber

Zertifikatsverwaltung

Verwenden Sie das standardmässige selbstsignierte Zertifikat, erstellen Sie ein benutzerdefiniertes selbstsigniertes Zertifikat, eine Zertifikatsignierungsanforderung (CSR) oder ein externes öffentliches Zertifikat und einen privaten Schlüssel für geschützte Netzwerkkommunikation

Secure Function Lock 3.0

Verwendung einer 4-stelligen PIN/eines Passworts zur Identifizierung und Authentifizierung einer Person oder Usergruppe über ein Netzwerk. Zugangskontrolle für bis zu 100 Benutzer.

Syslog

Ermöglicht IT-Administratoren den Zugriff auf eine einzige Anwendung (SIEM-Tool), um Gerätestatus-Updates für Audit-Zwecke über Syslog zu erhalten

Portbasierte Netzwerkzugangskontrolle

(IEEE 802.1x)
Brother-Geräte entsprechen vollständig diesem Standard, um eine Verbindung zu einem 802.1x EAP (Extensible Authentication Protocol) geschützten Netzwerk zu ermöglichen

Einschränkung von Netzwerkprotokollen

Mit der Funktion «Protocol Control» kann ein Administrator Kommunikationsprotokolle (z.B. FTP, Telnet) bei Bedarf einschränken

Zubehör und Verbrauchsmaterial

Mitgelieferte Tintenpatronen¹⁰
1 x 700 Seiten Starter (BK)
1 x 450 Seiten Starter (C,M,Y)

Standard-Patrone⁹
LC527 BK - 1'300 Seiten
LC527 C,M,Y - 900 Seiten

High-Yield-Tintenpatronen⁹
LC527XL BK - 3'000 Seiten
LC527XL C,M,Y - 2'000 Seiten

EcoPro kompatibel³²
Ja

Super-High-Yield-Toner⁹
LC528 BK - 6'000 Seiten
LC528 C,M,Y - 5'000 Seiten

Abmessungen und Gewicht

Mit Verpackung (BxTxH)
681 x 576 x 504 mm - 28,90 kg

Ohne Verpackung (BxTxH)
576 x 477 x 375 mm - 23,90 kg

Betriebszyklus

Empfohlenes monatliches Volumen
Bis zu 2'500 Seiten

Betriebsumgebung

Energiebedarf
220 - 240 V
AC 50/60 Hz

Betriebsumgebung
Feuchtigkeit: 20 - 80 %
10°C - 35°C

Lagerumgebung
Feuchtigkeit: 20 - 80%
0°C - 40°C

Umwelt

Ungefährer Energieverbrauch^{13,14}
Drucken: 27 W
Kopieren: 31 W
Bereitschaftsmodus: 5,5 W
Ruhezustand: 0,9 W
Ausgeschaltet: 0,03 W

TEC-Wert
0,13 kWh

Schalleistung¹²
SW: 6,89 B (A)
Farbe: 6,77 B (A)

Schalldruckpegel¹²
PC-Druck (Farbe/SW):
ca. 54.5 dB(A)

Blauer Engel
Ja

Nordischer Schwan
Ja

1. Druckgeschwindigkeiten gemäss ISO/IEC 24734. 2. Zeit bis zum ersten Ausdruck (FPOT) gemäss ISO/IEC 17629. 3. Scangeschwindigkeiten gemäss ISO/IEC 17991. 4. ADF-Kopiergeschwindigkeiten ESAT gemäss ISO/IEC 24735. 6. Zeit bis zur ersten Kopie (FCOT) gemäss ISO/IEC 24735 Annex D. 9. Ungefähre Reichweite gemäss ISO/IEC 24711. 10. Wenn Sie zum ersten Mal einen Satz Tintenpatronen einsetzen, verwendet das Gerät eine bestimmte Menge Tinte, um die Zufuhrschläuche für hochwertige Ausdrücke zu füllen. Dieser Prozess wird nur einmal durchgeführt. Die verbleibende Tintenmenge⁹ beträgt mindestens 700 Seiten (BK) und 450 Seiten (CMY). 11. Kapazität berechnet mit 80 g/m² Papier. 12. Schalldruck- und Schalleistungspegel gemäss ISO 7779. 13. Der Stromverbrauch im Standby-Modus wird gemäss IEC 62301 Edition 2.0 gemessen. 14. Stromverbrauch einseitiges Drucken und Scannen, Auflösung: Standard / Dokument: ISO/IEC 24712 Druckmuster. 15. Nur Windows und macOS. 16. Nur Windows. 17. Optionaler Download. 18. Erfordert eine Internetverbindung. 20. Die Betriebszyklen können verwendet werden, um die Lebensdauer gleichartiger Brother Produkte zu vergleichen. Für eine maximale Geräte-Lebensdauer sollte ein Drucker mit einem Betriebszyklus gewählt werden, der die Druckanforderungen bei weitem übersteigt. 32. Das EcoPro-Abonnement ist nicht in allen Ländern verfügbar. Überprüfen Sie die Verfügbarkeit in Ihrem Land. 33. Erweiterte Einstellungen über Legacy-Treiber oder die Print Support App. 34. Microsoft stellt auf treiberloses Drucken als bevorzugten Standard um. Ältere Treiberspezifikationen werden für Kunden mit bestehenden Implementierungsanforderungen weiterhin unterstützt.



App Store, Mac, macOS und AirPrint sind eingetragene Marken der Apple Inc. in den USA und anderen Ländern. Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google LLC.



Gemeinsam für eine bessere Umwelt

Bei Brother setzen wir uns für die Umwelt ein. Wir möchten Verantwortung übernehmen, respektvoll handeln und versuchen, einen positiven Beitrag zum Aufbau einer Gesellschaft zu leisten, in der eine nachhaltige Entwicklung möglich ist. Wir nennen diesen Ansatz Brother Earth.

www.brotherearth.com

Alle Spezifikationen sind zum Druckzeitpunkt korrekt. Änderungen vorbehalten. Brother ist eine eingetragene Marke von Brother Industries Ltd. Markenproduktnamen sind eingetragene Marken oder Handelsmarken der jeweiligen Firmen.



Paul Morger AG | Rapperswilerstrasse 59 | 8630 Rüti ZH
Tel. 055 251 20 20 | info@morger.ch | www.morger.ch

MFC-J6960DW | Seite 11

